

灯 具

シリーズ

名称

Adjustable upper light

型 式

MOP-130A/MC/FLF/M/20B/D1

仕 様

● 光源

LEDモジュール（装着済）

● 光束角度

最大30度

● 回転角度

360度

● 配光

ミディアム（M）

● コーン

マットブラック（MC）

● 入力電圧

100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）

● 入力電流

0.304A（専用ドライバー100V入力時）
0.151A（専用ドライバー200V入力時）
0.134A（専用ドライバー242V入力時）

● 消費電力

30.4W（専用ドライバーを含む、100V入力時）
29.8W（専用ドライバーを含む、200V入力時）
30.6W（専用ドライバーを含む、242V入力時）

● 専用ドライバー

※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による

● 器具入力電圧

定電流型（50/60Hz共用）

● 器具入力電流

36.8V

● 質量

0.7A
1.3kg(12.3kg：適合ボックス込み)

製品コード

MOP-130A/MC/FLF/M/20B27/D1/1
MOP-130A/MC/FLF/M/20B30/D1/1
MOP-130A/MC/FLF/M/20B35/D1/1
MOP-130A/MC/FLF/M/20B40/D1/1

適合ボックス（別売）

MDD-D130
MDD-D130/NS

オプション（別売）

特殊乾燥剤 MA-DR01

推奨電源ケーブルと注意事項

推奨ケーブル3芯φ10.5～φ12.5の2PNCTです。これ以外のケーブルを使用するときは、丸型で太さがφ10.5～φ12.5のケーブルをご使用ください。指定径以外のケーブルを使用しますと、浸水の原因となりますのでご注意ください。

開口部詳細図

φ195（建築側開口径）
φ191
φ180
φ171
別途加工シロ（コーキング等）
φ118.7

各部の名称

6-M4六角穴付ボルト（ガラス蓋にセット済）
◎ガラス蓋
◎灯具
◎ドライバー内面側面の棚に置いてください
埋込ボックス

BOX断面図

この面にゴミ、小石等の異物をはさむとボックス内に浸水しますので、ガラス蓋を取付ける場合は、きれいに清掃して取り付けてください。

① 1次側結線処理の注意点

●リングスリーブにて結線する。
●自己融着テープで2回巻きする。
●ビニールテープで2回巻きする。

② ガラス蓋清掃必要部分

◎ガラス蓋内側ゴムパッキン部
◎ボックス上部テーパー部
◎ボックス側ゴムパッキン上部

③ ガラス蓋取り付け時の注意事項

◎この面にゴミ、小石等の異物をはさむとボックス内に浸水しますので、ガラス蓋を取付ける場合は、きれいに清掃して取り付けてください。

④ 配線用電源ケーブルについての注意事項

推奨ケーブル3芯φ10.5～φ12.5の2PNCT。これ以外の種類の場合は、丸型で太さがφ10.5～φ12.5のケーブルをご使用ください。指定径以外のケーブルを使用すると、浸水の原因となりますのでご注意ください。

⑤ 設置場所についての注意事項

傾斜地、くぼ地など水のたまる場所には設置しないでください。

図名

製品仕様書

尺度

1/5

作成

2017/12/28

改訂

2021/07/29

ModuleX

株式会社モデュレックス